


钟振DIP08-12. 8MHZ

Features

- voltage(1. 8V~5. 0V)
- Output Waveform(cmos)
- Supports a WIDE FREQUENCY RANGE(20K to 800MHZ)
- Output Voltage:0. 4~2. 4VDC
- Compact with dimensions of 12. 8×12. 8×5. 0mm




Specifications

项目Item	技术Specifications	
输出波形 Output Waveform	方波（cmos）	
频率范围Freq. Range	12. 8MHZ	
频率稳定性Frequency Stabilityu	±10PPm, ±20PPm, ±30PPm. ±50PPm	
工作温度Operaing Temp	-20℃ to 70℃ (-40℃to85℃available)	
储存温度Storage Temp	-55℃ to 125℃	
输出波形对称性 Output Symmetry	40-60%@1. 4VDC (45-55%available)	
电压Input Voltage:VDD	+5. 0Vdc±5% or +3. 3Vdc±5%available	
电流Input Current:IDD	100KHz to 70MHz, ≤20mA	
	70MHz to 200MHz, ≤40mA	
	≥200. 00MHz, ≤60mA	
上升时间Rise Time	TR	≤6ns
下降时间Fall Time	TF	≤6ns
输出电压Output Voltage	VOL	0. 4Vdc Max.
	VOH	2. 4Vdc Min.
输出负载Output Load	10LSTTL	
起动时间Start up Time	<10ms	
老化能力 Agek Resistance	±3PPm Max	


Ordering Information




输出波形图




Dimensions



测试电路图



使用电路图和引出端功能说明



引脚	1	2
功能	输出状态控制/NC	地VSS
引脚	3	4
功能	输出QOUT	电源VDD
输出控制端 INHB	“H”高电平或开路OPEN “L” 低电平（三态）	
输出Qout	振荡器正常输出	高阻抗
注意：输出状态控制端INHB（三态端）不能接地，否则振荡器呈高阻抗		